The power supply specialist
ROBITON®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
нестабилизированного
блока питания ROBITON
с фиксированным напряжением

Спасибо за покупку блока питания ROBITON!

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для питания электроприборов и радиоаппаратуры от источника переменного тока.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1.*Напряжение:* Определите напряжение, требуемое Вашему электроприбору, и убедитесь, что можно использовать блок питания с данным значением напряжения (см. указание на корпусе блока питания)
2.*Ток:* Определите ток, потребляемый Вашим электроприбором, и убедитесь, что можно использовать блок питания с данным значением тока (см. указание на корпусе блока питания)
3.*Полярность:* Определите полярность Вашего электроприбора (указывается на самом приборе или в инструкции по его эксплуатации). Убедитесь, что полярность блока питания соответствует полярности подключаемого электроприбора.
5.Подключите электроприбор к блоку питания. Подключите блок питания к сети.
6.Важно: Если устройство не работает должным образом, немедленно отключите блок питания от сети.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

·Используйте блок питания только в помещении, не оставляйте его во влажном месте или под дождем
·Отключайте блок питания от сети, если он не используется
·Не включайте блок питания в сеть в случае его повреждения
·Не разбирайте блок питания

Сделано в Китае для ***ROBITON®***

Хранить в сухом месте, срок хранения не ограничен. Срок службы 50000 часов.

Арт: Robiton B9-500 СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул модели B9-500
Тип Блок питания

Электротехнические данные

Вход	Входное напряжение / Частота	230В/50Гц
	Входная мощность	11,2В
Выход	Номинальное выходное напряжение	9В
	Номинальная выходная сила тока	500мА
	Номинальная мощность	4,5ВА
Сопротивление	Сопротивление изоляции	100MΩ (при напряжении 500В DC)
	От перегрева	Термопредохранитель: 125℃/2А
	Напряжение пробоя	AC 3750В 50Гц в течение 1 мин или AC 4000В в течение 2 сек

Технические данные

Тип сетевой вилки	Евро-вилка
Первичная обмотка	2050Т/0,11мм
Вторичная обмотка	94Т/0,45мм
Сердечник	41х 26мм
Размер выходного штекера	5,5×2,1×12мм
Полярность	“минус” в центре
Вес	230гр
Размер корпуса	67 × 50 × 80мм